Osram-Glimm-Indikator-Röhren



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7




Abb. 8. Zwergvierstift-Sockel Nr. 545 (Ansicht von unten)

Brennspannung: 160 V ± 10 % Gleichspannung
Zündspannung: mind. 190 V Gleichspannung

Type	Abb. Nr.	Abmessungen der Lampe: Durchmesser mm	Länge der Lampe mm	ausnutzbare Länge der Kathode mm	Stromstärke bei voller Bedeckung der Kathode etwa mA	Preis
GJR 320 Z	4	12	110	57	2	
GJR 312 Z	5		117	63	1,2	
GJR 312/5 Z	6		121	63	1,2	
GJR 420 Z	7		117	57	2	

Bei der Bestellung genügt die Angabe der Typen-Nummern. Die Lampen werden, wenn nicht anders vorgeschrieben ist, mit dem Zwergvierstiftsockel lt. Abb. 8 geliefert. Um die Gewähr zu haben, daß die Hilfselektrode auf alle Fälle angeschlossen ist, können in der Fassung die beiden Kontakte für die beiden einander gegenüber liegenden dünnen Stifte miteinander verbunden werden.

Auf Wunsch werden die Lampen auch mit Bajonett-Sockel, zweipolig, (B 15/19×12) ausgerüstet. Der Anschluß der Hauptanode an den einen Bodenkontakt wird auf der Sockelwand durch einen Pfeil gekennzeichnet. Die Hilfselektrode ist mit dem nicht bezeichneten Bodenkontakt und die Kathode mit der Sockelwand verbunden.

Die zur vollen Bedeckung der Kathode angegebenen Stromstärken sind Mittelwerte. Dagegen werden die Glimm-Indikator-Röhren bei Lieferung in Gruppen aufgeteilt und auf der Verpackung wie folgt gekennzeichnet:

Buchstabe O: Oberhalb } des Mittelwertes.
Buchstabe U: Unterhalb }

Wünsche auf Lieferung einer bestimmten Gruppe können aus herstellungstechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden.

Glimm-Indikator-Röhren, schwarz gefärbt, mit Sehschlitz (Breite nach Wunsch 1...4 mm): Aufschlag 10 %.

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der jeweils geltenden Osram-Lieferungsbedingungen.

9706 2000/1000 7.37