Bestell-Nr.	Volt	Watt	Ampere	Durchmesser (Größtmaß) mm	Länge (Größtmaß) mm	Bild-Nr.	Preisgruppe

Fahrrad-Schlußlicht — Moped-Schlußlicht
Kugelform — Sockel BA 9 s

3709B	6	0,3	0,05	11,5	23	16	IV
3708B		0,6	0,1				
3729B		0,9	0,15				V
5125		2	0,33				

Für Fahrräder und Mopeds einschließlich Fahrräder mit Hilfsmotor mit einer Lichtmaschine für 3 W wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften (StVZO) empfohlen, nur genormte Lampen zu verwenden, und zwar als Scheinwerferlampe die Type 3724, 6 V 2,4 W mit Sockel EP 10 und als Schlußlicht-Lampe die Type 3708 6 V 0,6 W, Sockel E 10.



Bild 16



Bild 17

RADIO-SKALEN-LAMPEN*)

Für Wechselstrom-Empfänger
Röhrenform — Sockel E 10 (E 10/13)

3300	4	—	0,3	10,5	29	17	V
3341	7						
3510			0,1				

Soffittenform — Sockel S 8,5/-8 (S 8/9)

3345	7	—	0,3	10,5	39	18	VII



Bild 18

Für Allstrom-Empfänger
Röhrenform — Sockel E 10 (E 10/13)

3304	10	—	0,2	10,5	29	19	VI
3305	15						
3354	12		0,15				
3353			0,1			20	
3361	18						




Bild 19 Bild 20

Soffittenform — Sockel S 8,5/-8 (S 8/9)

3365	18	—	0,1	10,5	39	18	VIII

Für Batterie-Empfänger
Kugelform — Sockel E 10 (E 10/13)

3380	1,5	—	0,1	11,5	24	21	VI



Bild 21

*) Weitere Typen für Ersatzzwecke für Gerätetypen älterer Bauart auf Anfrage

( ) = frühere Sockelbezeichnungen